



PARRILLA PARA TRANSFORMADOR

Mounts, capacitor

Uso Montaje de transformadores tipo distribución en áreas específicas.

Mat PARRILLA 2P:
Pieza 1 y 2 de ángulo de acero de 6.35 mm x 101.6 mm.
Pieza 3 solera de acero de 9.5 mm x 38.1 mm.
PARRILLA CHICA:
Pieza 1 y 2 de ángulo de acero de 6.35 mm x 76.2 mm.
Pieza 3 solera de acero de 9.52 mm x 38.1 mm.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente norma NMX-H-004-2008.

2P: CFE 2P500-39				
CÓDIGO	PRODUCTO	DIMENSIONES		MASA APROX.
CONHESA	PARRILLA	A	B	KG.
PPT-02	2P	777	1300	75.00
PPT-01	CHICA	800	1300	60.00

